



## **Sensormatic® SlimPad AM** Désactivateur AM

Le Sensormatic® SlimPad AM désactive efficacement  
les étiquettes AM fixées sur les marchandises



# Sensormatic® SlimPad AM

## Désactivateur AM

Le SlimPad AM est un désactivateur acousto-magnétique haute performance capable de désactiver les étiquettes AM jusqu'à une distance de 15 cm. Sa rapidité et son efficacité favorisent un flux client fluide en réduisant les temps d'attente aux caisses. Pour une intégration discrète, il peut être installé sous le comptoir ou directement intégré à celui-ci.

Le désactivateur SlimPad AM est conçu pour fonctionner en tandem avec le contrôleur ScanMax ou ScanMax Pro. Il dispose également d'un interrupteur à clé, permettant à l'appareil d'être éteint tout en restant alimenté, offrant ainsi une flexibilité opérationnelle optimale.

Les unités rénovées subissent un processus rigoureux de test, de nettoyage et de repeinture, si nécessaire. Tout composant défectueux est remplacé pour assurer une performance optimale. Une garantie complète de 12 mois prend effet à partir de la date d'installation, couvrant à la fois les pièces et la main d'œuvre, soulignant notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client.

### Avantages :

- Réduction des vols à l'étalage
- Vitesse de désactivation de l'étiquette jusqu'à 200 cm/s (80 po/s)
- Avec efficacité et rapidité, il assure un débit élevé et raccourcit les temps de paiement
- Plusieurs options de montage (sur le comptoir, en dessous ou encastré)
- Fonctionne avec un interrupteur à clé pour une fonctionnalité facile
- S'adapte à une variété de préférences d'installation
- Indique l'état de l'alimentation et confirme la réussite de la désactivation
- Logé dans un boîtier en plastique mince pour un encombrement réduit.
- Et bien plus encore !

### Applications :

- Prévention des pertes dans les magasins de détail

### Composants principaux :

1. Sensormatic® SlimPad AM



2. Contrôleur Sensormatic® ScanMax Pro\*



3. Interrupteur à clé Sensormatic®



\*Sensormatic ScanMax ou ScanMax Pro est requis.

# Sensormatic® SlimPad AM

## Spécifications

### Caractéristiques

Indicateur visuel lors de la désactivation	●	Permet une désactivation rapide des étiquettes AM	●
Fournit un retour audio	●	Boîtier en plastique résistant aux chocs	●
Options de montage : en dessous ou encastré	●	Actionné à l'aide d'un interrupteur à clé	●

● Inclus ○ Optionnel

### Plage de désactivation

Plage de désactivation	Jusqu'à 15 cm
Vitesse de désactivation	200 cm/s (80 po/s)

### Spécifications techniques

Catégorie	Reconditionné
Largeur	114 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	357 mm
Poids	6 kg
Alimentation	120 V (câble d'alimentation inclus)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

### Référence du produit

SKU	AM-DEASP-R
-----	------------

### Spécification AM

Fréquence de fonctionnement	58 kHz
Technologie	Technologie acousto-magnétique UltraMax
Étiquettes supportées	Toutes les étiquettes AM d'APTQ et divers fournisseurs d'étiquettes AM

### Le paquet contient

1x Désactivateur Sensormatic® SlimPad AM
1x Contrôleur Sensormatic® ScanMax ou ScanMax Pro
1x Câble de commande de 4,2 m
1x Interrupteur à clé Sensormatic®

Avec plus de 25 ans d'expérience, APTQ se spécialise dans les systèmes électroniques au Canada. Notre équipe propose une gamme de produits de qualité pour la prévention des pertes, la gestion des stocks et la vente croisée. Nous fournissons les meilleures technologies disponibles sur le marché, combinées à notre expertise reconnue dans le domaine, pour garantir une expérience optimale à tous égards.

1 866-659-7880  
info@aptq.ca  
[www.aptq.ca](http://www.aptq.ca)

